

DESCRIZIONE

Connettore F a compressione "PUSH-ON"
per posa interna ed esterna.

A prova di umidità e applicabile senza l'uso di pinze.

**CODICE****FCPO4,7C**


- Per cavi diam. 6,00 mm come: **SAT602** , **DG100**

Caratteristiche tecniche:

- Impedenza caratteristica: 75 Ohm
- Frequenza operativa : fino a 3 GHz
- Efficienza di schermatura : superiore a quella del cavo
- Forza di sfilamento: 200 N
- Temperatura di esercizio: da -5°C a 85°C
- Finitura superficiale : NITIN , resistente all'aria salina (testato fino 500 ore d'esposizione)

Istruzioni di montaggio :

1. Preparare il cavo con **spelacavo CS00** e ribaltare la treccia sulla guaina (il nastro va lasciato sul dielettrico).



2. Infilare il cavo finchè il conduttore interno spunta dalla sezione frontale del connettore.
3. Avvitare a mano il connettore sull'interfaccia femmina fino a serrarlo (meglio se precedentemente si serra sulla manopola MT04) ; il cavo resterà naturalmente solidale al connettore.
4. Qualora si stringa il connettore sulla femmina con una chiave la presa tra cavo e connettore risulterà ancora più solidale.

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l

V.le Zanotti 90 - 27027 Gropello Cairoli (PV)- Italy
Tel. 0382-815150 - Fax: 0382-814212

DATE

21 Maggio 2012

RESPONSIBLE

A. Scardovi